



C120
 Codice: EY.JE001.002

Proiettore Acer C120

Proiettore ultraleggero, risoluzione 854x480 WVGA - contrasto 1.000:1 - luminosità 100 ANSI - connettività USB



Proiettore tascabile

Il proiettore C120 utilizza la rivoluzionaria tecnologia LED, che permette di proiettare, con una luminosità sino a 100 ANSI Lumens. Inoltre, non dimentichiamo che la sostituzione della lampada è pressochè non necessaria, in quanto la durata di vita del LED arriva alla soglia delle 20,000 ore - il tutto si traduce in elevata affidabilità e elevato risparmio di costi.

Tecnologia LED

Pesando solo 180 grammi il proiettore C120 è tra i più piccoli e più leggeri del mercato, rendendolo il compagno di viaggio ideale per le presentazioni improvvise, ovunque ci si trovi; è la scelta ideale per chi cerca compattezza, affidabilità e velocità nell'uso.

Massima funzionalità

Nonostante le micro dimensioni, il proiettore C120 ha una mega resa in termini di performance tecniche — la tecnologia Acer SmartFormat assicura il supporto del formato 16:9 (Native), 4:3; il contrasto di 1000:1 assicura immagini dettagliate e nitide. Inoltre è dotato di entrata USB.

Garanzia :
 24 mesi

GENERALE

Tipologia	Travel	Tecnologia	DLP	Focale	Standard	Lente incorporata	Si
Interattivo	No	Silenziosità in esercizio	30 dB	Colore primario	Nero		

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico						
-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

IMMAGINE

Luminosità	100 ANSI lumen	Rapporto contrasto	1.000 :1	Formato	16:9	Risoluzione Nativa	FWVGA (854x480)
Risoluzione massima	WVGA (768x480)	Distanza proiezione min	0,4 Mt	Distanza proiezione max	3,7 mt	Dimensione immagine minima	0,25 mt
dimensioni Immagine massima	2,54 mt						

LAMPADA

Tipo di lampada	LED	Durata Lampada	20.000 Hr.	Durata Lampada mod. Economica	20.000		
-----------------	------------	----------------	-------------------	-------------------------------	---------------	--	--

ZOOM

Fattore	0 x	Throw Ratio Minimo	1,65 :1	Throw Ratio Massimo	1,65 :1	Messa a Fuoco	Manuale
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente	Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0	Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0				

AUDIO

Modalità uscita	Senza Audio	Altoparlanti	0	Potenza uscita	0 W		
-----------------	--------------------	--------------	----------	----------------	------------	--	--

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No	Wireless	No	Rete Lan	No	Seriale (RS232)	No
Usb standard	1	Memory Card	No				

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr	Ingresso Video Composito	0	Ingresso S-Video	0	Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso DVI	0	Ingresso HDMI	0	Ingresso MHL	0	Ingresso Audio RCA	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0						

CONNESSIONI USCITE

Uscita VGA	0	Uscita HDMI	0	Uscita Audio Digitale	0	Uscita Audio Analogica	0
------------	----------	-------------	----------	-----------------------	----------	------------------------	----------

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	8,2 cm	Altezza	2,57 cm	Profondità	12 cm	Peso	0,18 kg
-----------	---------------	---------	----------------	------------	--------------	------	----------------

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	Sì	Foro per cavo di sicurezza	No	Telecomando	No		
-------	-----------	----------------------------	-----------	-------------	-----------	--	--

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio	20 W						
------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.